



SYD-099

智能助农终端



产品概述

顺应助农、惠农的普惠金融发展要求，信雅达推出了智能型助农金融服务终端。该终端摆脱了传统金融自助服务终端的设计框架，创新的将双面屏安卓智能设备与可灵活配置的模块化组件相结合，即可灵活的部署应用于商业零售场景，赋能商户数字化经营，又能兼顾专业的金融业务处理需要，助力商业银行助农金融服务点、代办处、便民金融服务超市等业务转型升级。



SYD-099

智能助农终端

业务功能

双面大屏

业务办理全过程可视化，提升交互体验

智能系统

操作简单易上手，更流畅更高效

灵活升级

App 联网升级，业务更新部署更快捷简单

安全强大双面大屏

配备金融多功能专用底座，安心办理卡、折、码、密业务

增值服务

配套功能强大的商业收银软件，赋能数字化零售

聚合支付

打通银联、支付宝、微信等支付渠道，无障碍收款

技术规格

	Android		Windows
	RK3399	RK3568	J1900
CPU	ARM Rockchip RK3399, Hexa-core 64-bit(A72X2 + A53 X4) processor, 1.8GHz	ARM Rockchip RK3568 Quad-core Cortex-A55, Clock speed up to 1.8GHz	Intel Celeron J1900 Quad-core, 四核 主频:2.0GHz
内存	SDRAM DDR4-3200MHz on board 2GB/4G/8G(可选)		DDR3L -1600 4GB
硬盘	eMMC FLASH (标贴 16GB) 32G/64G(可选)		M-SATA:128 SSD
显卡	支持 1080P、4K H.264/H.265 硬解码		Intel® HD Graphics ,支持VGA/EDP双显
音频	无	Headset*1	1个 MIC/耳机插座
操作系统	Android 7.1/9	Android 11	Windows7/10
外置存储卡	TF 卡, 最大支持 128GB		无
打印机	内置高速热敏打印机 (58毫米纸宽/2.25英寸/打印速度80毫米/秒)		
USB接口	3*USB 2.0 HOST 1*USB 3.0 OTG(调试口)		4*USB2.0 1*USB3.0
串口接口	1*DB9 RS232接口	1*RJ11 RS232接口	1*DB9 RS232接口
接口	1*RJ11钱箱接口		
网络接口	1* RJ45 以太网接口, 支持 Ethernet		
电源接口	DC12V/5A或DC12V/7A		
数据通讯及定位	WiFi:2.4G/5G双模 802.11b/g/n 协议 蜂窝通信4G/3G(选配)	蓝牙:支持 BT3.0/BT4.0 GPS(选配)	以太网:100M自适应
供电功能	电源输入:AC 100-240V 50/60Hz	电源输出:DC 12V/5A (外置适配器)	插头规格可选
功耗	≤40W		
主显	尺寸	15.6寸TFT 显示屏 1920*1080分辨率	
	触控	多点电容触摸屏	
客显	尺寸	15.6寸TFT 显示屏(11.6寸以上显示屏可选配) 1920*1080分辨率/1024*768分辨率	
	触控	标配无(多点电容触摸屏可选)	
工作温度	-10°C ~ 50°C		
工作湿度	20%~80% (无凝结)		
证书	CQC 认证 身份证阅读器	PBOC 3.0 Level 1&2 中国公共安全产品认证	qPBOC 3.0 Level 1&2